



danlite

depuis 2005

Pour un nouvel environnement, lumineux.

commercial@danlitegroup.com
www.danlite.fr



SL015__

Encastré fixe à façade dévissable
Fixed recessed screwed facia downlight

Fonte d'aluminium
Die-cast aluminium

- 12V MR16 (GU5,3)
- IP65
- Diam. 82mm
- Découpe / Cut-out 65mm
- Class III
- G3ans. G3yrs.
- Max. 35W
- CE ROHS

1.
Réalisez une découpe 65mm à l'aide d'une scie cloche.

Cut-out a 65mm hole in the desired place.

2.
Cablez votre transformateur (ET60P) selon le mode d'emploi de celui-ci avec la sortie 12V câblée sur le bornier fourni.

Install the transformer (ET60P) with the 12V wires connected to the supplied lampholder.

3.
Dévissez la façade du spot, plaquez le spot dans le trou et installez la lampe format MR16. Revissez la façade sans forcer.


Unscrew the facia. Place the SL015 in the 65mm hole and install the MR16 lamp. Screw on moderately the facia.

Façade ronde uniquement

Coloris de façades disponibles :

Blanc / White

W



Alu. Brossé / Brushed Chrome

BC



Chrome / Chrome

C



Noir Mat / Black

BL



Doré / Brass

B



! En cas d'installation d'une lampe de type halogène, ne touchez jamais le verre frontale de la lampe.

